

ORDENANÇA SOBRE INSTAL·LACIÓ DE MOTORS, DE TRANSMISSIONS I DE MÀQUINES EN GENERAL

Article 1:

La instal·lació de motors de qualsevol mena, de transmissions i de maquinària en general s'ha d'ajustar a les normes d'aquesta Ordenança, sens perjudici d'haver de complir els preceptes de les reglamentacions de l'Estat corresponents.

Article 2:

Llevat de les zones de Mitjana i Gran Indústria, és obligatòria la utilització exclusiva de motors elèctrics per a força motriu, a excepció dels casos de falta eventual de fluid elèctric.

Article 3:

1. Els motors, les transmissions i les màquines s'han d'instalar separats de qualsevol paret, sostre, coberta o pilar de l'edifici, llevat el que en disposa el núm. 4 d'aquest article.

2. La fonamentació i, en general, el sosteniment dels dits elements industrials i dels seus accessoris s'han de fer de manera que no provoquin vibracions sensibles ni sorolls d'intensitat superior a la permesa en cada zona.

3. No cal la petició de llicència per instal·lar motors fins a una potència d'1,50 CV destinats a usos domèstics, però aquestes instal·lacions són també subjectes al que disposa el paràgraf anterior.

4. En els locals en situació 4a. i 5a. es tolerarà la instal·lació de motors, de transmissions i de màquines en qualsevol situació, sempre que no produeixin vibracions en els locals veïns i que el nivell de soroll no sobrepassi els límits permesos en la zona.

Article 4:

Al voltant de qualsevol motor elèctric o de màquines amb òrgans en moviment amb una potència superior a 1 CV, hi ha d'haver un espai lliure que en permeti una maniobra còmoda i fàcil i faciliti de vigilar-lo i de mantenir-lo.

Article 5:

Es prohibeix la disposició de zones o de buidats en les parets mitgeres, de façana o de càrrega per instal·lar-hi politges o engranatges.

Article 6:

Totes les màquines i els elements industrials que per funcionar necessiten energia elèctrica han d'estar connectats a terra mitjançant un cable de secció adequada a la intensitat i al voltatge del corrent que es fa servir.

Article 7:

1. Tots els motors que s'instal·lin han de dur la placa o marca original de fabricació col·locada pel constructor, indicadora de les característiques electromecàniques, segons les normes tècniques vigents.

2. Quan, per la causa que sigui, el motor no podrà dur la placa original, se n'hi fixarà una altra, les constants de la qual determinarà un enginyer industrial o un perit idoni, amb títol espanyol, i el dti facultatiu estendrà un document que certifiqui la determinació de les constants electrotècniques, les normes utilitzades i el laboratori on se n'han fet els assaigs. Els Serveis tècnics municipals estan facultats per presenciar la determinació de les constants tècniques del motor, quan ho creuran oportú.

3. Si durant una inspecció hom troba un motor desproveït de la placa reglamentària o a judici de l'inspector hi ha indicis que ha estat modificada, aquesta circumstància es farà constar en l'acta i l'industrial estarà obligat a presentar a l'Ajuntament, dins 8 dies hàbils com a màxim, el certificat a què fa referència el paràgraf 2, i, si no ho fa, els Serveis tècnics municipals estimaran la potència del motor i proposaran la imposició de les sancions que siguin procedents.

Article 8:

Les línies elèctriques que faciliten corrent a motors o a altres elements industrials s'han d'instal·lar amb l'aïllament i en les condicions de seguretat que les Reglamentacions vigents exigeixen.

Disposició final

Es deroguen els arts. 1.078 a 1.100 de les Ordenances municipals vigents.

(Vigent a partir del 13 de desembre de 1968).